

Philips
Langaton kodin
valvontalaite

Kaksoispakkaus
Apple-/Android-laitteille



M100G



Huolehdi kodistasi älypuhelimella/tablet-laitteella

Saat mielenrauhaa

Philipsin langattoman InSight-valvontalaitteen ansiosta voit pitää huolta kodistasi, kun et ole itse paikalla. Käyttöönotto on helppoa, ja voit pitää silmällä kotiasi älypuhelimien tai tablet-laitteen avulla. Saat hälytyksen, kun laite havaitsee liikettä tai melua.

Ole lähellä rakkaitasi matkoillakin

- Wi-Fi-yhteensopiva, voit sijoittaa minne tahansa kodissasi
- Helppokäyttöinen ja maksuton Apple-/Android-sovellus
- Selainpohjainen valvonta millä tahansa verkkoselaimella
- Välitöntä valvontaa älypuhelimien/tablet-laitteen kautta

Turvallinen ja helppo asentaa

- Magneettisen tukiaseman ansiosta voit säätää katselusuuntauksen
- Seinätelineen avulla voit sijoittaa laitteen parhaaseen mahdolliseen paikkaan
- Salatulla verkolla turvallinen yhteys
- Langaton valvontalaite on nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
- Voit seurata jopa 16 valvontalaitetta yhdellä sovelluksella älypuhelimessa/tablet-laitteessa

Hälytykset push-tekniikalla

- Sisäänrakennettu äänen- ja liiketunnistus
- Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä

PHILIPS

Kohokohdat

Selainpohjainen valvonta

Langattoman InSight-valvontalaitteen avulla voit seurata reaaliajassa kotisi tapahtumia lempiverkkoselaimellasi, oli se sitten Chrome, Internet Explorer, Safari tai Firefox, PC- tai Mac-tietokoneesta.

Säädettävä suuntaus



Philipsin langattomassa InSight-valvontalaitteessa on magneettinen tukiasema, jonka avulla voit kääntää ja säätää kameran haluamaasi asentoon.

Lisäseinäteline



Langattoman InSight -kodin valvontalaitteen mukana toimitetaan seinäteline, jonka avulla laite on helppo kiinnittää seinään tai sisäkattoon. Tukiaseman asentoa voi säätää

myös silloin, kun langaton InSight -kodin valvontalaite on kiinnitetty.

Salattu verkko



Philipsin langaton In.Sight -kodin valvontalaite suojaa yksityisyytesi käyttämällä tehokasta salausta. Langaton In.Sight -kodin valvontalaite käyttää ainutkertaista salausavainta aina muodostaessaan yhteyden.

Äänen- ja liikkeen tunnistus



On mahdotonta ennustaa, milloin jotain tapahtuu. Langaton InSight-valvontalaite käyttää valvontaan säädettävää äänen- ja liikkeen tunnistusta. Saat hälytyksen joka kerta, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä.

Hälytysilmoitukset

Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä

Helppo asennus QR-koodin avulla

Sovellus helpottaa asennusta: se luo kodin Wi-Fi-asetuksille oman QR-koodin, jonka avulla valvontakamera muodostaa automaattisesti yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

Maksuton Apple-/Android-sovellus

Helppokäyttöinen ja maksuton Apple-/Android-sovellus

Välitöntä valvontaa

Välitöntä valvontaa älypuhelimien/tablet-laitteen kautta

Seuraa jopa 16 laitetta

Voit seurata jopa 16 valvontalaitetta yhdellä sovelluksella älypuhelimessa/tablet-laitteessa

Wi-Fi-yhteensopiva

Langaton In.Sight-valvontakamera on Wi-Fi-yhteensopiva valvontalaite, joka käyttää kotisi langatonta verkkoa suoran videon ja äänen siirtämiseen älypuhelimien tai tablet-laitteisiin. Voit asentaa valvontalaitteen haluamaasi paikkaan.



Direction adjustable



Easy set-up



Watch up to 16 monitors



Encrypted direct networking



Noise and motion detection



Alert notifications



Available on the App Store



ANDROID APP ON Google play

Tekniset tiedot

Objektiivi ja tunnistin

- Sensori: VGA
- Tarkennustila: Kiinteä
- Tarkennusalue: 0,4 metristä äärettömään

Videon laatu

- VGA-suoratoisto: KYLLÄ
- Muodot: H.264-videopakkaus
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) ei tueta
- Liikkeentunnistus: KYLLÄ
- Äänentunnistus: KYLLÄ
- LED-merkkivalo: KYLLÄ
- Magneettinen tukiasema: Säädetty suuntaus
- Asetusten palautuspainike: KYLLÄ
- Ruuvireiät: Kyllä, 1

Ohjelmisto

- Asennus: Android- ja Apple-sovelluksen välityksellä
- Automaattinen sovelluksen päivitys: Kyllä, Android- ja Apple-järjestelmille
- Selaimen tuki: KYLLÄ
- Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi, Android 2.3 tai uudempi
- iPad-yhteensopivuus: iPad, iPad 2, Uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad mini

- iPhone-yhteensopivuus: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4 ja uudemmat
- Android-laitteen yhteensopivuus: Philips suosittelee Samsung Galaxy 3 -sarjan puhelimia tai uudempia

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- Lisäseinäteline: 2
- USB-verkkolaite: 2
- USB-johto: 2 kappaletta, kumpikin 2,5 m
- Ruuvit/seinäankkurit: 6
- Pikaopas: KYLLÄ

Liitännät

- Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
- USB: Mini-USB-portti

Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 175 x 76 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm



Julkaisupäivä 2014-02-25

Versio: 6.0.5

12 NC: 8670 000 98562
EAN: 87 12581 67070 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossasi langattomalla In.Sight -kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 minuuttia istuntoa kohden.

* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.