

Philips Perfect replacement
Universel fjernbetjening

4-i-1

Smart-knapper
Indlæringsfunktion

SRP3014



4-i-1 universel fjernbetjening

Med indlæringsfunktion

Erstatter op til 4 fjernbetjeningsenheder som f.eks. TV, satellitboks, medieafspiller, Blu-ray, DVD, soundbar, spilkonsol, Aux og meget mere. Nem opsætning ved hjælp af kodebiblioteket, eller kopier din eksisterende fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen.

Fuld kompatibilitet med dine enheder

- Kompatibel med op til 2.000 populære mærker
- IR-kodebibliotek op til 8.000 koder

Nem at anvende

- Nem kodeopsætning til fjernbetjeningen
- Smart-knap med ét tryk til at åbne APP-menuen på TV'et
- Knapper i praktiske grupperinger giver nem adgang til bestemte funktioner

Indlæringsfunktion

- Det er nemt at tilpasse alle taster på fjernbetjeningen.

PHILIPS

Specifikationer

Komfort

- Taster: 46
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Understøttede enheder: TV, DTV, KABEL, SAT, Blu-ray-afspiller, DVD, DVR, Streaming-enhed
- Sprog i vejledning: EN/FR/ES

Infrarød teknologi

- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Fabrikater i database: Over 1000
- Rækkevidde: 10 m
- Sendevinkel: 45 °
- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase

Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder
- Batteritype: AAA
- Antal batterier: 2

Opsætning

- Opsætningsmetode: på enhed

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D):

- 5,1 x 10,8 x 1,7 tommer
- Bruttovægt: 0,375 lb
- Nettovægt: 0,258 lb
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Blister
- Taravægt: 0,117 lb
- Type af hyldeplacering: Hængende
- EAN: 69 59033 84315 0
- Mål på emballage (B x H x D): 13 x 27,5 x 4,3 cm
- Bruttovægt: 0,17 kg
- Nettovægt: 0,117 kg
- Taravægt: 0,053 kg

Yderemballage

- Bruttovægt: 2,789 lb
- Ydre indpakning (L x B x H): 11,5 x 7,6 x 6,3 tommer
- Nettovægt: 1,548 lb
- Antal forbrugeremballager: 6
- Taravægt: 1,241 lb
- GTIN: 1 69 59033 84315 7
- Bruttovægt: 1,265 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 29,2 x 19,2 x 16 cm
- Nettovægt: 0,702 kg
- Taravægt: 0,563 kg

Vigtigste nyheder

IR-kode op til 8.000 koder

IR-kodedatabasen indeholder førende forbrugermærker og populære lokale mærker af TV, satellitboks, medieafspiller, blu-ray, DVD, soundbar og spilkonsol osv.

Nem kodeopsætning

Det er nemt at vælge og konfigurere kode fra kodebiblioteket.

Kopier en vilkårlig tast fra fjernbetjeningen

Kopier en hvilken som helst tast på den eksisterende fjernbetjening ved hjælp af indlæringsfunktionen. Det er nemt at tilpasse taster på fjernbetjeningen, så den er nem at bruge.



Udgivelsesdato
2022-05-02

Version: 5.1.8

12 NC: 8670 001 31358
EAN: 69 59033 84315 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com