



Philips  
Digitaalne pildiraam

• 20,3 cm (8")



SPF4308

## „Märkate kindlasti, et see meeldib teile.“

Muutke see lähedaks. Muutke see naljakaks. Või tooge kellegi silma liigutuspisar. Pilt ütleb kindlasti rohkem kui tuhat sõna. Nüüd võite oma fotodele ka erilisi sõnumeid lisada – tehke kingitus veelgi meeldejäävamaks ja tähenduslikumaks!

### **Kink, mis on täis üllatusi**

- Kohandage pildiraam oma fotode ja sõnumitega
- Laske sisseehitatud kaartidel end inspireerida
- Seadistage tulevaste sündmuste jaoks taimeri abil üllatusi

### **Põhjused, miks kasutada PhotoFrame'i iga päev**

- 15 põnevat, animeeritud kella näitavad aega teile meeldival viisil
- Erirežiiminupp võimaldab vahetada foto- ja kellafunktsiooni
- valige fotode vaatamiseks 10 erineva kollaažistiili vahel!
- Olge valmis saama sõpradelt üllatavaid sõnumeid

### **Loodussõbralik konstruktsioon**

- Automaatne sisse- ja väljalülitumine eelnevalt määratud ajal säästab energiat
- Meie pakendid on väikesed, et vähendada kasutatavaid materjale.



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Digitaalne pildiraam  
20,3 cm (8")

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Vaatenurk: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Tööiga, kuni 50% heledus: 20 000 h
- Kuvasuhe: 4 : 3
- Paneeli eraldusvõime: 800 x 600
- Heledus: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastsus (tavaline): 500:1

## Andmekandjad

- Sisemälu (RAM): 512 MB (500 HD-fotot)
- Mälukaardi tüübid: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick PRO

## Mugavus

- Toetatud fotovormingud: JPEG, Kuni 10 MB JPEG-faile, Kuni 20 megapiksli
- Kaardilugeja: Sisesehitatud (1 x)
- Paigutus: Rõhtpaigutus, Püstpaigutus, Foto automaatne paigutus
- Nupud ja juhtseadmed: Toitenupp, 3 nuppu, 4-suunaline navigatsiooni- ja sisestusklahv
- Esitusrežiim: Täisekraanil sirvimine, Slaidseanss, Pisipiltide sirvimine
- Heakskiidud: CE, GOST, Šveits, C-Tick

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, Kiirjuhend, Kasutusjuhend CD-plaadil
- Kasutusjuhend: Araabia, Tšehhi, Taani/norra, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Malai, Poola, Portugali, Vene, Lihtsustatud hiina, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina, Türgi

## Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Kaal: 0,58 kg
- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni 40 °C
- Temperatuurivahemik (säilitamisel): -10 °C kuni 60 °C

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: (siselülitatud süsteemil) 4,6 W
- Toetatud toiterežiimid: Vahelduvvoolutoide
- Alalisvoolu väljund (amprites): 1 A
- Alalisvoolu väljund (voltides): 9 V

## Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 54136 1
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Kogukaal: 1,876 kg
- Kaal pakendita: 1,478 kg
- Pakendi kaal: 0,398 kg

## Väline papp-pakend

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Pakendite arv: 2
- Kogukaal: 4,22 kg
- Outer carton (L x L x K): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Kaal pakendita: 2,956 kg
- Pakendi kaal: 1,264 kg

## Ühenduvus

- USB: USB 2.0 alamühendus

SPF4308/10

# Esiletõstetud

## Kohandage pildiraami

Kohandage pildiraam oma fotode ja sõnumitega 3 lihtsa sammu abil. 1. Valige foto. 2. Lisage sellele sõnum. 3. Pildiraam ongi kinkimiseks valmis!

## Sisesehitatud tervituskaardid

Kas te ei tea, mida öelda? Teatame rõõmuga, et lasime palju innustavaid ja südamlikke sõnumeid. Valige neist üks algsel kujul või muutke seda.

## Seadistage taimeri abil üllatusi

Seadistage kohandatud fotodele taimer. Need fotod kuvatakse sünnipäeval, pulma-aastapäeval või muul erilisel tähtpäeval. See on suurepärase viisi üllatada!

## Võite valida ühe 15 animeeritud kellast

Vaadake aega teile meeldival viisil 15 animeeritud kella abil.

## Erirežiiminupp

Erirežiiminupp võimaldab kiiresti vahetada foto- ja kellafunktsiooni. Vajutage üks kord, et minna fotoslaidseansilt üle kellafunktsiooni. Vajutage uuesti, et minna kellafunktsioonilt üle fotoslaidseansile.

## Vaadake fotosid kollaažina

valige fotode vaatamiseks 10 erineva kollaažistiili vahel!

## Automaatselt sisse ja välja lülituv ekraan

Taimer lülitab pildiraami teie valitud ajal sisse ja välja, vähendades energiakulu keskkonna säästmiseks ning hoides kokku kuni kolmandiku pildiraami elektrikulust.



Väljalaske kuupäev  
2013-09-12

Versioon: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631  
EAN: 87 12581 54136 1

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)