

Philips
Taşınabilir Sürücü

DVD

8x İnce Yazıcı

ES8DVDRXK



Üstün Performans

Süper performanslı, güvenilir, hızlı ve ultra ince sürücü; çantanıza ya da diz üstü bilgisayar çantanıza kolayca sığar. Şık gümüş-siyah tasarımı mükemmel görünümlüdür ve ev ya da ofis kullanımı için idealdir.

Hızlı ve Güvenilir Kayıt

- Güvenilir kopyalama ve yedekleme

Paranıza değer

- Profesyonel kullanıcılar için tam yazılım paketi

Olağanüstü Kullanım Kolaylığını Yaşayın

- 'Tek basmalı' kullanılabilirlik için duyarlı StartSmart ekran
- USB 2.0 üzerinden tüm PC'lerde Plug-and-play (tak ve çalıştır) kurulumu
- Sürükle ve bırak rahatlığı için Tam Nero yazılım paketi

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Depolama Ortamı

- **Erişim süresi (tipik):** 160ms
- **Disk kapasitesi:** 8,5 GB DVD, 700 MB CD
- **Disk boyutu:** 120 mm
- **Yığın depolama sınıfı uyumlu**
- **Kayıt ortamı:** 8cm CD'ler, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R çift katmanlı, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Desteklenen formatlar:** CD Ses, kaydedilebilir CD, Yeniden Yazılabilir CD, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Fotoğraf CD'si, Video CD, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW
- **Yazma modları:** Disk bazında kayıt (DAO), Sabit paket, Çoklu Oturum (MS), Kapasite üstü (Overburn) kayıt, Paket yazma, Raw modda yakma, Oturum bazında kayıt (SAO), Parça bazında kayıt (TAO), Değişken paket
- **CD-R:** 24x
- **CD-RW:** 24x
- **DVD-RW:** 4x
- **DVD-R:** 8x
- **DVD+R DL:** 2,4x
- **DVD+RW:** 4x

- **DVD+R:** 8x
- **Okuma hızı:** 8x DVD, 24x CD

Bağlanabilirlik

- **USB:** USB 2.0

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü
- **CD-ROM:** Nero 6
- USB kablosu
- kullanım kılavuzu

Yazılım

- **Nero Suite 6:** Nero 6, Nero Express, NeroBackItUp, Nero Vision (30 günlük deneme), Nero Recode (30 günlük deneme), Nero Showtime (30 günlük deneme)

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 500MB
- **PC OS:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **İşlemci:** Pentium 4, 256 RAM ve 1GHz ya da daha hızlı

Ürün özellikleri

Güvenli kopyalama ve yedekleme

Değerli iş verilerinin güvenli kopyalama ve yedeklemesi

Tam yazılım paketi

Profesyonel kullanıcılar için tam yazılım paketi

Tek basmalı StartSmart ekran

'Tek basmalı' kullanılabilirlik için duyarlı StartSmart ekran

Tak ve çalıştır kurulumu

USB 2.0 üzerinden tüm PC'lerde Plug-and-play (tak ve çalıştır) kurulumu

Sürükle ve bırak rahatlığı

Nero yazılım paketi ile sürükle ve bırak rahatlığı



Yayın tarihi 2007-08-25

Sürüm: 2.0

12 NC: 9082 100 03979
EAN: 87 10895 86850 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com