

PHILIPS

Universales AV-
Docking-Kit

GoGear

PAC009



Ablegen, synchronisieren und teilen

Player an PC, Stereo-Anlage und Fernseher anschließen

Stecken Sie Ihren GoGear in die Ladestation PAC009, genießen Sie besten Sound und teilen Sie Fotos mit anderen. Dabei wird Ihr GoGear mit dem Stereo-System oder Fernseher verbunden und über eine Stromquelle aufgeladen. Für noch mehr Freiheit gibt es die IR-Fernbedienung.

Kompatibel mit

- GoGear HDD14xx/16xx/18xx/63xx, SA9xx

Einfacher Zugriff

- Handliche Fernbedienung zur einfachen Steuerung der Musikwiedergabe
- Aufgeräumt dank ordentlicher Kabelführung
- Player an die PC-Bibliothek anschließen und synchronisieren
- Den GoGear auf der Ladestation ablegen und aufladen

Teilen mit anderen

- Für besten Sound Stereo-System über Ladestation anschließen
- Für Diashow-Präsentationen an Fernsehgerät anschließen*

Besonderheiten

Alle GoGear-Player

GoGear HDD14xx/16xx/18xx/63xx, SA9xx

Fernbedienung zur einfachen Steuerung



Handliche Fernbedienung zur einfachen Steuerung der Musikwiedergabe

Ordentliche Kabelführung

Aufgeräumt dank ordentlicher Kabelführung

Player anschließen und synchronisieren

Player an die PC-Bibliothek anschließen und synchronisieren

An das Stereo-System anschließen

Für besten Sound Stereo-System über Ladestation anschließen

Anschluss an TV-Gerät und Bilder teilen

Für Diashow-Präsentationen an Fernsehgerät anschließen*

Anschließen und Aufladen Ihres GoGear

Den GoGear auf der Ladestation ablegen und aufladen

Daten

Umweltspezifikationen

Bleifrei gelötetes Produkt

Anschlüsse

AV-Ausgang: 3,5 mm

Audioeingang: 3,5 mm

Ladestecker: 30-polige Buchse & Stecker

IR-Anschluss: IRDA

Komfort

Fernbedienung: IR-Fernbedienung mit 5 Tasten

Leistung

Netzstrom: 3,3 V, 60 mA (vom Hauptgerät)

Zubehör

Kabel: Audio-/Videokabel x 1 (AY3927), Line-Eingangskabel (AY3923)

Kurzanleitung

Fernbedienung: IR, 5 Tasten (AY5504)

Abmessungen

Produktmaße (B x T x H): 82 x 60 x 16,5 mm

Gerätgewicht (g): 115 g

