

PHILIPS

Radio-réveil

Résistance aux éclaboussures IPX4

Grand écran LCD

Bluetooth® 5.3

Tuner numérique FM/DAB+

TAR5100



Radio-réveil résistant aux éclaboussures pour toutes les pièces

De la salle de bains à la table de chevet, ce radio-réveil Bluetooth® élégant vous apporte la radio DAB+ et FM d'une grande clarté dans n'importe quelle pièce ! Les commandes simples offrent une facilité d'utilisation exceptionnelle. Grâce à sa conception résistante aux éclaboussures, vous n'avez plus à vous soucier des projections d'eau au quotidien.

Radio-réveil FM/DAB+ Bluetooth® pour partout dans la maison

- Un son clair, un design résistant aux éclaboussures IPX4
- Amplification dynamique pour des basses encore plus profondes
- Grand écran facile à lire avec luminosité réglable

Fonctionnalités simples

- Diffusion sans fil via Bluetooth®
- Tuner numérique FM/DAB+ avec jusqu'à 20 stations FM et 20 DAB+ prééglées
- Double alarme et mise en veille programmable
- Minuteur de cuisine pratique

Un design bien pensé

- Un design et un emballage responsables
- Dimensions (l x H x P) : 101 x 160,8 x 99 mm
- Adaptateur secteur et câble inclus

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 2,5 W

Système audio: Mono

Réglage du volume: Haut/bas

Puissance de sortie (MAX.): 5 W

Distorsion harmonique totale (THD, Total

Harmonic Distortion): <10 %

Amplification dynamique des basses

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 2,5"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Connectivité

Bluetooth®: Oui, prise en charge de la diffusion SBC et AAC

Version Bluetooth®: 5,3

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

Entrée audio: Non

Tuner/réception/transmission

Antenne: Télescopique

Réglage numérique auto

Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+

Nombre de stations présélectionnées: 20 FM, 20 DAB+

DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

RDS: Oui.

Pratique

Couleur du rétroéclairage: blanc

Type d'affichage: Écran LCD

Waterproof: IPX4

Alimentation

Consommation en veille: < 1 W

Type d'alimentation: Entrée CC

Piles de secours: AAA x2 (non incluses)

Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 23.7 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 14 cm

Profondeur: 14 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 0.977 kg

Poids net: 0.731 kg

Poids à vide: 0.246 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 16.08 cm

Largeur: 10.1 cm

Profondeur: 9.9 cm

Poids: 0.57 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC,

Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

Alarme

Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Buzzer

Nombre d'alarmes: 2

Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 10 min

Volume progressif de l'alarme

Minuteur de cuisine

Horloge

Écran: LCD

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimnable)

Points forts

Son clair, résistance aux éclaboussures

Utilisez ce petit radio-réveil Bluetooth® en toute sécurité dans la salle de bain ou posez-le sur la table de nuit sans avoir peur de renverser le verre

d'eau à côté ! Il offre un son clair grâce à la fonction Dynamic Bass Boost (amplification dynamique des basses) et dispose d'un minuteur très pratique si vous cuisinez tout en écoutant la radio.

Grand écran LCD

L'écran LCD clair affiche de grands chiffres pour lire facilement l'heure ou le nom de l'artiste et le titre de la chanson diffusés par la station DAB+ que vous écoutez. Vous pouvez régler la luminosité en fonction de votre pièce ou réduire la luminosité de l'écran la nuit.

Bluetooth® 5.3

Bien plus qu'une simple radio. La connectivité Bluetooth® 5.3 vous permet de diffuser des podcasts, des listes de lecture et d'autres contenus depuis votre appareil intelligent vers la radio. La connexion est stable, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Tuner numérique FM/DAB+

Musique, actualités, feuilleton ou sports ? Cette radio DAB+/FM vous offre un large choix de stations et une réception d'une clarté exceptionnelle. Le tuner numérique vous permet de retrouver facilement vos stations préférées et de mémoriser jusqu'à 20 stations FM et 20 stations DAB+ pour une écoute rapide et facile.

Double alarme et mise en veille programmable

Si vous aimez vous endormir en écoutant la radio, vous pouvez utiliser la mise en veille programmable pour régler la durée de diffusion de la radio et programmer deux alarmes pour vous réveiller. Les alarmes se déclenchent au son de la radio ou par une sonnerie, et le volume augmente progressivement.

Un design et un emballage responsables

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Ce radio-réveil est fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation, et notre emballage est composé de carton recyclé certifié FSC et d'encre à base de soja.

