

推拉式智能門鎖

8000 Series

配合網關使用\*

遙距開鎖

按「0」鍵靜音

室內快速開關



# 遙距智能連接

門戶情況盡在掌握之中

實時智能控制,安全觸手可及!連接至網關,配對流動應用程式,Philips DDL801-5HBS-H 就可以立即開鎖,以及存取門鎖日誌和提示。

#### 安全保護,智能內嵌

- 告別安全顧慮
- 轉動開鎖
- 額外開鎖步驟以提供多一重保障

#### 智能生活,「鎖定」卓越

- 隨時了解門戶的最新狀況
- 點擊即可立即開鎖
- 訪客進入,暢順無阻
- 一握即時識別

### 簡單生活,並不僅止於此

- 全家人進出無障礙
- 觸控即可立即開鎖
- 輕鬆滿足您的不同語言需求
- 體貼休息中的家人

DDL801LAFKB

#### DDL801LAFKB/30

## 產品特點

#### 透過應用程式遙距存取\*

將 DDL801-5HBS-H 連接到我們的網關和應用程 式,您便可從任何地方輕鬆監控您的門戶情況。檢 查鎖定狀態、出入記錄、查看門鈴活動並接收即時 -一切盡在您的指尖。升級到更智能、更安 全、觸手可及的安全解決方案!

#### 遙距開鎖

DDL801-5HBS-H 連接到網關並與應用程式配對 後,只需輕按手機即可遙距開鎖。無論身在何處, 只需輕輕一按即可立即出入。立即體驗遙距開鎖的 便利!

#### 遙距分享 PIN 代碼

連接到我們的網關並與應用程式配對後, DDL801-5HBS-H 可讓您透過應用程式輕鬆產生和共用臨時 PIN 代碼\*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性 代碼\*、重複代碼\*或限時代碼\*,以配合不同的訪 客。這種靈活彈性簡化了客人進出,同時增強家居 的安全和便利。

#### 半導體手指感應器

採用半導體指紋感應器,驗證僅需 0.5 秒\*。當握 住把手時,您的手指會自然放在掃描器上。一旦識 別,只需推動把手即可開門,確保快速便捷的體 驗。

#### 即時推送通知

DDL801-5HBS-H 具有防篡改、門閂異常、系統鎖 定和裝備模式提示功能,可保護您的家並讓您安枕 無憂。如果出現任何問題,您將在流動應用程式上 收到即時提示,確保持續保護並減少安全顧慮。

#### 室內快速開關

DDL801-5HBS-H 室內組件配備快速切換開關,此 功能可確保在緊急情況下安心無憂。如果智能門鎖 的電子功能故障,只需轉動切換開關即可輕鬆開 門。您的安全是我們的首要任務!

#### 雙重驗證\*

在雙重驗證模式下,您可以選擇指紋、PIN 代碼、 門卡三種開鎖方式之二以供識別。兩種方法都必須 驗證成功才能開鎖,確保您的家居獲得雙重保障。

#### 5 種開鎖方式

使用我們的流動應用程式、指紋、PIN 代碼、門卡 或機械鑰匙輕鬆開鎖,提供五種便捷的方法來滿足 您家人的各種需要。

#### 室內觸控感應開門

我們的室內門鎖把手配有觸控和紅外線感應器。只 要觸摸把手,紅外線感應器就會偵測到您的手,輕 鬆開門。把手設計簡單又方便,非常適合忙碌的 人!

#### 語音組合 OTA 更新

DDL801-5HBS-H 預設配備普通話和英文語音導 航。您可以透過應用程式的語音組合 OTA\* 更新以 新增您選擇的第三種語言。目前支援的語言組合包 括西班牙文、葡萄牙文、印尼文、法文,令您的智 能門鎖體驗更精彩!

#### 按「0|鍵靜音

「0」鍵既可用作數字按鈕,也可用作諍音按鈕。 長按 2 秒即可啟動靜音模式,讓您的家人享受靈靜 的夜晚。這款貼心設計以簡單便捷的方式增強您的 體驗 I

### 規格

室外開鎖: 指紋, PIN 代碼, 門卡, 臨時 PIN 代碼, 機 械鑰匙

室內開鎖: [開門]按鈕, 切換開關

#### 設計與外觀

顏色: 天空灰 手柄: 推拉式

#### 容量

使用者 PIN 碼: 20 組 (包括一次性代碼)

主 PIN 碼: 一組

指紋: 100組(包括主指紋)

門卡: 100 組

#### 電源規格

電源: 4 枚 AA 鹼性電池 (最少), 8 枚 AA 鹼性電 池 (最多)

電池壽命: 10 個月\*(已裝入 8 枚電池) 外部電源供應: 5 伏外置充電器 電池類型: Alkaline 電池

#### 安装規格

門厚度: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其 他系列\*

開門方向: 左手內擺, 左手外擺, 右手內擺, 右手外擺 門類型: 木門, 銅門, 安全門

側邊距離: 60 毫米

#### 突出功能

鎖定模式:機械鎖定,系統鎖定

提示: 篡改提示, 低電量提示, 布防模式提示, 門閂故 障提示,系統鎖定提示

安全功能: 虚位 PIN 碼, 雙重驗證, 裝備模式

- \*網關:隨附配件, DDL801-5HBS-H 透過網關連接至網絡進 行搖距操作。
- \* 應用程式: DDL801-5HBS-H 與 Home Access 應用程式配合 使用
- \* 臨時 PIN 代碼:一次性、重複和限時代碼,統稱為臨時 PIN 代碼。
- \* 一次性代碼: 1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性代 碼。
- \* 重複代碼:每週特定時間可以重複使用的代碼。
- \* 限時代碼:設定為在特定時間內有效的代碼。
- \* 0.5 秒:來自內部測試報告資料。
- \* 雙重驗證模式:在雙重驗證模式下,應用程式允許遙距一鍵開
- \* OTA:我們的產品目前提供西班牙文、葡萄牙文、印尼文和法 文語音組合,並正在開發更多語言。如需了解更多詳情,請聯 絡您當地的 Philips 智能門鎖經銷商。
- \* 10 個月:這是內部測試數據,實際電池使用時間可能會因使 用次數而有所不同。
- \* 其他範圍:隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超 出此範圍的門,請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
- \*產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使 用時請以數碼鍵盤外觀為準。

© 2025 Koninklijke Philips N.V. 版權所有。

出版日期 2025-10-16 版本: 2.2.1

EAN: 69 71318 50647 5





www.philips.com