




טלוויזיה מקצועית

PrimeSuite

Full HD



43HFL4014

שליטה גמישה

טלוויזיית מערכת מקצועית

ניהול מרכזי משתלם, התקנה מהירה. Full HD מקצועי באיכות IPTV הפתיעו ועוררו התלהבות עם וממשק משתמש הניתן להתאמה אישית הופכים את המערכת לפתרון גמיש. איכות התמונה של Philips, המפורסמת בעולם כולו, מבטיחה חוויה סוחפת בכל פעם מחדש.

חסכוני. עם תמיכה מרבית-שפות

- אחריות ל-3 שנים, ניתנת להארכה ל-5 שנים
- עלות תפעולית נמוכה. מההתקנה ועד לפריסה
- פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום. MyChoice-תאימות ל

התקנה מהירה. התאמה אישית קלה

- לתפעל, לעדכן, לשלוט. CMND & Control
- התקנת ממשק משתמש מותאם אישית. IP. אספקת ערוצים על גבי IPTV
- פתח ושלה את התוכן שלך. CMND & Create
- שכפול ראשוני מיידית. הגדרת טלוויזיות מקצועיות במהירות
- טורי. חברו מפענחים וממירים חיצוניים Xpress פרוטוקול

הפעלה רב-תכליתית. Philips תמונה יוצאת מן הכלל של

- לראות ולהיראות. למתג את ממשק הטלוויזיה עם הלוגו שלך
- מתזמן מובנה. פרסמו, עדכנו, תקשרו
- תמונה בהירה להפליא בניגודיות גבוהה

Highlights

מיתוג ממשק משתמש

מציעה ממשק Philips הטלוויזיה המקצועית של ברור וקל לשימוש, אותו ניתן להתאים (UI) משתמש אישית עם המיתוג שלכם. קל להוסיף לוגו וצבעים לסרגל החיפוש כדי לחזק את הנראות של המותג.

פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום

תוכל להציע תוכן לצפייה בתשלום בכל מצב - החל מדגם שלם של תשלום לגישה לכל הערוצים ועד לתוכן הוא פתרון משולב המאפשר MyChoice. פרימיום נבחר לצופים לגשת לערוצים לצפייה בתשלום באמצעות קוד או כרטיס.

IP ספקו ערוצים על גבי IPTV.

(UI) התקינו ממשק משתמש IP ספקו ערוצים על גבי משלכם, אותו ניתן לאחסן בשרת מרכזי ולשלוח לאחור שממשק המשתמש IP טלוויזיה באמצעות נטען בטלוויזיה, ניתן לאחסן אותו גם באופן מקומי. כך תיהנו מגמישות ומהתקנה מהירה – בין אם אתם Philips Pro מבצעים התאמה אישית של טלוויזיות ובין אם אתם מרכזים את ניהול המערכת System.

CMND & Control

להפעיל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע CMND & Control (LAN או RF). פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט, עדכון תוכנה, וניטור סטטוס צג, בין אם את/ה אחראי/ת על טלוויזיה אחת או יותר.

CMND & Create

ממשק CMND & Create שלוט בתוכן שלך בעזרת גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבייחיים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 43 אינץ'
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריית): 108 ס"מ
תצוגה: LED Full HD, D-LED
1,920 X 1,080p רזולוציית הפנל:
250 cd/m² בהירות:
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי)

סיוור / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית (DVB-T/T2/C, HEVC FHD) (עד 1080p60)
PAL: טלוויזיה אנלוגית
IP Playback: Multicast, Unicast

תכנות

קל לשימוש: סגנון התמונה, סגנון הצליל
שירותים דיגיטליים: 8 EPG, Now&Next, MHEG, כתוביות, HbbTV, טלטקסט
שליטה מקומית: ג'ויסטיק

תכנות אירוח

מצב מלון: נעילת בקר ג'ויסטיק, נעילת תפריט, נעילת תפריט התקנה, הגבלת עוצמת הקול
מצב בית סוהר: מצב אבטחה גבוהה, נעילת כתוביות/TXT/MHEG/USB/EPG
טיימר: טיימר שינה, התראת התעוררות, התעוררות בשמע
בקרת הפעלה: ערוץ, תכונה, פסים שחורים, עוצמת הקול, סגנון התמונה
בקרת עוצמה: מצב התחלה מהירה, הפעלה אוטומטית WoLAN, מופעלת
YouTube: אפליקציות
המותג שלך: מסך בית בהתאמה אישית, שם מיקום לוח מחוונים, CMND&Create (Geonames מזהה) סמל ברוכים הבאים (HTML) מותאם אישית
שעון: שעון על המסך, שעון חיצוני אופציונלי
שכפול ועדכון קושחה: שכפול ראשוני מיידי, דרך USB/RF/IP
עורך ערוצים לא מקוון, עורך הגדרות: CMND&Control
ניהול מרחוק על גבי IP/RF, CMND&Create, ניהול קבוצת טלוויזיות
פרוטוקול J-APIT לשליטה בטלוויזיה JSON API: בקרה טורי Xpress

DRM: אינטראקטיבי Vsecure, Playready
Smoothstreaming

MyChoice: ייצור הכנסות
שפות: בקרת שפות של האורח
שלט רחוק: זיהוי סוללה חלשה, נעילת דלתית סוללת שלט רחוק, לחצן שעון זוהר בחושך
צ'ק-אין: שם האורח/ת, שפת האורח/ת/CMND

תכנות שירותי בריאות

בקה: שלט רחוק מרובה, תאימות לשלט רחוק לשירותי בריאות, תאימות למערכת קריאה לאחות נוחות: יציאת אוזניות, השתקת רמקול ראשי באופן בלתי תלוי, זיהוי אוזניות
בטיחות: בידוד כפול דרגה 2, חומר מעכב בעירה

מולטי-מדיה

תמיכה בניגון וידאו: H.264/MPEG4 AVC, פורמטים MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, מכילות: AVI, MKV, VP9
פורמטים נתמכים למוזיקה: MP3, AAC, WAV, WMA (גרסה 2 עד 9.2), WMA-PRO (v9 i-v10)
פורמטים נתמכים של כתוביות: SRT, SMI, TXT
פורמטים נתמכים של תמונה: JPG, PNG, BMP, GIF
על USB-רזולוציית וידאו נתמכת ב 1920x1080p@60Hz

שמע

עוצמת יציאת שמע: 16 W (2x8)
יציאת רמקול אמבטיה: 1.5 ואט מונו 8 אוהם
Down Firing, רמקולים: 2.0
תכנות שמע: DTS-HD, Dolby Atmos-תמיכה ב, Dolby MS12D, AVL, סראונד מדהים, טראונד מדהים

חשמל

הרץ AC, רשת החשמל: 220-240 וולט
עד 40° C טמפרטורה סביבתית: 0°
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.3
F: תונית סיווג אנרגיה
הספק לפי תונית אנרגיה של האיחוד האירופי: 44
תכנות חיסכון בחשמל: מצב חסכוני
AV1970A: 345137 מספר רישום 22

אביזרים

כלול: Edge שלט רחוק AV1904A/12, 2 כבל חשמל, דף אחריות, חוברת היבטי, סוללות בטיחות וחוק
שלט AV1601B/12 אופציונלי: שלט רחוק קל 22
שעון חיצוני AV1604B/12 רחוק לשירותי בריאות 22
AV1970A DOCSIS מודם כבלים 22 AV1860A/12
RC 22AV9574A/12 שלט רחוק להגדרה

קישוריות בצד

CI+ 1.3.2: חריץ לממשק משותף
HDMI1: HDMI 1.4
Mini-Jack: יציאת אוזניות
USB1: USB 2.0

קישוריות בחלק האחורי

Mini-Jack: יציאת רמקול אמבטיה
RJ-48: בקרה חיצונית
IEC-75: אנטנה
יציאת שמע דיגיטלית: אופטי
Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI2: HDMI 1.4
USB2: USB 2.0

שיפורי קישוריות

טורי Xpress ממשק, IR כניסת/יציאת: RJ48
הקרנה בנגיעה אחת, מערכת EasyLink (HDMI CEC): בקרת שמע של RC pass through, במצב המתנה
המערכת
LAN: Wake up on LAN
HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

עיצוב

צבע: שחור

מידות

רוחב המקלט: 970 מ"מ
גובה המקלט: 562,5 מ"מ
עומק המקלט: 78/82 מ"מ
משקל המוצר: 7.2 ק"ג
רוחב המקלט (עם מעמד): 970 מ"מ
גובה המקלט (עם מעמד): 626 מ"מ
עומק המקלט (עם מעמד): 194 מ"מ
משקל המוצר (+ מעמד): 7.3 ק"ג
200, M6 מ"מ מא מתאים להתקנה על קיר: 200

