




טלוויזיה מקצועית

PrimeSuite



32HFL4014

שליטה גמישה

טלוויזיית מערכת מקצועית

מקצועי. ניהול מרכזי משתלם, התקנה מהירה וממשק IPTV הפתיעו ועוררו התלהבות עם Philips משתמש הניתן להתאמה אישית הופכים את המערכת לפתרון גמיש. איכות התמונה של המפורסמת בעולם כולו, מבטיחה חוויה סוחפת בכל פעם מחדש.

חסכוני. עם תמיכה מרבית-שפות

- אחריות ל-3 שנים, ניתנת להארכה ל-5 שנים
- עלות תפעולית נמוכה. מההתקנה ועד לפריסה
- פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום. MyChoice-תאימות ל

התקנה מהירה. התאמה אישית קלה

- לתפעל, לעדכן, לשלוט. CMND & Control
- התקנת ממשק משתמש מותאם אישית. IP. אספקת ערוצים על גבי IPTV
- פתח ושלה את התוכן שלך. CMND & Create
- שכפול ראשוני מייד. הגדרת טלוויזיות מקצועיות במהירות
- טורי. חברו מפענחים וממירים חיצוניים Xpress פרוטוקול

הפעלה רב-תכליתית. Philips תמונה יוצאת מן הכלל של

- לראות ולהיראות. למתג את ממשק הטלוויזיה עם הלוגו שלך
- מתזמן מובנה. פרסמו, עדכנו, תקשרו
- תמונה בהירה להפליא בניגודיות גבוהה

Highlights

מיתוג ממשק משתמש

מציעה ממשק Philips הטלוויזיה המקצועית של ברור וקל לשימוש, אותו ניתן להתאים (UI) משתמש אישית עם המיתוג שלכם. קל להוסיף לוגו וצבעים לסרגל החיפוש כדי לחזק את הנראות של המותג.

פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום

תוכל להציע תוכן לצפייה בתשלום בכל מצב - החל מדגם שלם של תשלום לגישה לכל הערוצים ועד לתוכן הוא פתרון משולב המאפשר MyChoice. פרימיום נבחר לצופים לגשת לערוצים לצפייה בתשלום באמצעות קוד או כרטיס.

IP ספקו ערוצים על גבי IPTV.

(UI) התקינו ממשק משתמש IP ספקו ערוצים על גבי משלכם, אותו ניתן לאחסן בשרת מרכזי ולשלוח לאחור שממשק המשתמש IP טלוויזיה באמצעות נטען בטלוויזיה, ניתן לאחסן אותו גם באופן מקומי. כך תיהנו מגמישות ומהתקנה מהירה – בין אם אתם Philips Pro מבצעים התאמה אישית של טלוויזיות ובין אם אתם מרכזים את ניהול המערכת System.

CMND & Control

להפעיל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע CMND & Control (LAN או RF). פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט, עדכון תוכנה, וניטור סטטוס צג, בין אם את/ה אחראי/ת על טלוויזיה אחת או יותר.

CMND & Create

ממשק CMND & Create שלוט בתוכן שלך בעזרת גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבייחיים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

Specifications

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 32 אינץ'
 'גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 80 ס"מ
 תצוגה: D-LED, LED HD TV
 1366 x 768p רזולוציית הפנל:
 250 cd/m² בהירות:
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי)

סיוור / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (עד 1080p60)
 טלוויזיה אנלוגית: PAL
 IP Playback: Multicast, Unicast

תכנות

קל לשימוש: סגנון התמונה, סגנון הצליל
 שירותים דיגיטליים: EPG, Now&Next, MHEG, כתוביות, HbbTV, טלטקסט
 שליטה מקומית: ג'ויסטיק

תכנות אירוח

מצב מלון: נעילת בקר ג'ויסטיק, נעילת תפריט, נעילת תפריט התקנה, הגבלת עוצמת הקול
 מצב בית סוהר: מצב אבטחה גבוהה, נעילת כתוביות/TXT/MHEG/USB/EPG
 טיימר: טיימר שינה, התראת התעוררות, התעוררות בשמע בערוץ, התעוררות בשמע בקרת הפעלה: ערוץ, תכונה, פסים שחורים, עוצמת הקול, סגנון התמונה
 בקרת עוצמה: מצב התחלה מהירה, הפעלה אוטומטית מופעלת, WoLAN
 אפליקציות: YouTube
 המותג שלך: מסך בית בהתאמה אישית, שם מיקום לוח מחוונים, CMND&Create, Geonames (מזהה) סמל ברוכים הבאים, (HTML) מותאם אישית
 שעות: שעות על המסך, שעות חיצוני אופציונלי
 שכפול ועדכון קושחה: שכפול ראשוני מיידי, דרך USB/RF/IP

עורך ערוצים לא מקוון, עורך הגדרות: CMND&Control
 ינהול קבוצת טלוויזיות: IP/RF, CMND&Create, ינהול מרחוק על גבי פרוטוקול, JAPIT-לשליטה בטלוויזיה JSON API בקרה טורי Xpress
 Vsecure, Playready אינטראקטיבי DRM
 Smoothstreaming
 MyChoice ייצור הכנסות
 שפות: בקרת שפות של האורח
 שלט רחוק: זיהוי סוללה חלשה, נעילת דלתית סוללת שלט רחוק, לחצן שעות זוהר בחושך
 שם האורח/ת, שפת האורח/ת/CMND וצ'ק-אין:

תכנות שירותי בריאות

בקה: שלט רחוק מרובה, תאימות לשלט רחוק לשירותי בריאות, תאימות למערכת קריאה לאחות נוחות: יציאת אוזניות, השתקת רמקול ראשי באופן בלתי תלוי, זיהוי אוזניות
 בטיחות: בידוד כפול דרגה 2, חומר מעכב בעירה

מולטי-מדיה

תמיכה בניגון וידאו: H.264/MPEG4 AVC, פורמטים MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, מכולות: AVI, MKV, VP9
 פורמטים נתמכים של מוזיקה: MP3, AAC, WAV, WMA (גרסה 2 עד 9.2) WMA-PRO (v9 i-v10)
 פורמטים נתמכים של כתוביות: SRT, SMI, TXT
 פורמטים נתמכים של תמונה: JPG, PNG, BMP, GIF
 טע: USB-רזולוציית וידאו נתמכת ב 1920x1080p@60Hz

שמע

עוצמת יציאת שמע: 16 (2x8) W
 יציאת רמקול אמבטיה: 1.5 ואט מונו 8 אוהם
 Down Firing, רמקולים: 2.0
 תכנות שמע: DTS-HD, Dolby Atmos-תמיכה ב, סראונד מדהים, Dolby MS12D, AVL

חשמל

הרץ 240-220 AC, רשת החשמל: 60-50 וולט
 עד 40° C טמפרטורה סביבתית: 0°
 W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.3
 F: תוויית סיווג אנרגיה
 W הספק לפי תוויית אנרגיה של האיחוד האירופי: 28
 תכונות חיסכון בחשמל: מצב חסכוני
 AV1970A: 345147 מספר רישום 22

אביזרים

AV1904A/12, 22 שלט רחוק Edge, כולל: מעמד כבל חשמל, דף אחריות, חוברת היבטי, סוללות AAA, סוללות בטיחות וחוק
 AV1601B/12, 22 שלט רחוק קל
 AV1604B/12, 22 שעות חיצוני, רחוק לשירותי בריאות
 AV1970A DOCSIS, 22 מודם כבלים
 RC 22AV9574A/12 שלט רחוק להגדרה

קישוריות בצד

CI+ 1.3.2 חריץ לממשק משותף
 HDMI1: HDMI 1.4
 Mini-Jack יציאת אוזניות
 USB1: USB 2.0

קישוריות בחלק האחורי

Mini-Jack יציאת רמקול אמבטיה
 RJ-48 בקרה חיצונית
 IEC-75 אנטנה
 יציאת שמע דיגיטלית: אופטי
 Ethernet (LAN): RJ-45
 HDMI2: HDMI 1.4
 USB2: USB 2.0

שיפורי קישוריות

Xpress ממשק, IR כניסת/יציאת: RJ48
 הקרנה בניגיה אחת, מערכת: EasyLink (HDMI CEC)
 בקרת שמע של, במצב המתנה, RC pass through, המערכת
 LAN: Wake up on LAN
 HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

עיצוב

צבע: שחור

מידות

רוחב המקלט: 732 מ"מ
 גובה המקלט: 432 מ"מ
 עומק המקלט: 77 מ"מ
 משקל המוצר: 4,5 ק"ג
 רוחב המקלט (עם מעמד): 732 מ"מ
 גובה המקלט (עם מעמד): 494 מ"מ
 עומק המקלט (עם מעמד): 179 מ"מ
 משקל המוצר (+ מעמד): 4,6 ק"ג
 100, M6 מ"מ מא מתאים להתקנה על קיר:

